



Технические характеристики на энергосберегающий блок «Экосвет-Р-200», «Экосвет-Р-200-Л»



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>

Энергосберегающий фотоакустический блок «Экосвет-Р-200»

Фотоакустический блок автоматически включает/выключает освещение в темное время суток при появлении/уходе людей. Срабатывание происходит от звуков шагов или открывающихся дверей.

Блок значительно экономит электроэнергию и защищает лампы от перегорания за счет плавности включения и выключения.

«Экосвет-Р-200» имеет регулировки чувствительности звука и освещенности, а также времени срабатывания. По умолчанию подстроечные резисторы установлены в среднее положение.

Блок можно монтировать в подъездах, на лестничных площадках, в коридорах, туалетных комнатах и т. п.

Технические характеристики:

Напряжение сети	220 В $\pm$ 20 %
Мощность нагрузки	15–200 Вт
Порог шума для включения	Регулируемый*, ~30...150 дБ (по умолчанию ~65 дБ)
Порог освещенности	Регулируемый**, ~2...100 лк (по умолчанию ~8 лк)
Продолжительность работы освещения	Регулируемая***, 5 с —15 мин, (по умолчанию 1 мин)
Диапазон рабочих температур	–20...+40 °С

* Регулируется подстроечным резистором «Звук».

** Регулируется подстроечным резистором «Освещение».

*** Регулируется подстроечным резистором «Время».

Средние положения резисторов соответствуют начальным установкам.

Принцип действия

- Освещение включается при уровне шума, превышающем пороговое значение, если уровень освещенности соответствует темному времени суток.
- Освещение выключается через заданный интервал времени, если нет шумов, превышающих пороговое значение.
- В резисторе «Время» от крайнего левого до среднего положения регулятора значения изменяются с 5 секунд до 1 минуты, от среднего до крайнего правого — с 1 до 15 минут.
-

Энергосберегающий фотоакустический блок «Экосвет-Р-200-Л»

Фотоакустический блок автоматически включают/выключают освещение в темное время суток при появлении/уходе людей. Срабатывание происходит от звуков шагов или открывающихся дверей.

Блок значительно экономит электроэнергию и защищает лампы от перегорания за счет плавности включения и выключения.

«Экосвет-Р-200-Л» работает с люминесцентными лампами и имеет регулировки чувствительности звука и освещенности, а также времени срабатывания. По умолчанию подстроечные резисторы установлены в среднее положение.

Блоки можно монтировать в подъездах, на лестничных площадках, в коридорах, туалетных комнатах и т. п.

Технические характеристики:

Напряжение сети	220 В $\pm$ 20 %
Мощность нагрузки	0–200 Вт
Порог шума для включения	Регулируемый*, ~30...150 дБ (по умолчанию ~65 дБ)
Порог освещенности	Регулируемый**, ~2...100 лк (по умолчанию ~8 лк)
Продолжительность работы освещения	Регулируемая***, 30 сек — 15 мин, (по умолчанию 3 мин)
Диапазон рабочих температур	–20...+40 °С

* Регулируется подстроечным резистором «Звук».

** Регулируется подстроечным резистором «Освещение».

*** Регулируется подстроечным резистором «Время».

Средние положения резисторов соответствуют начальным установкам.

Принцип действия

- Освещение включается при уровне шума, превышающем пороговое значение, если уровень освещенности соответствует темному времени суток.
- Освещение выключается через заданный интервал времени, если нет шумов, превышающих пороговое значение.
- В резисторе «Время» от крайнего левого до среднего положения регулятора значения изменяются с 30 секунд до 1 минуты, от среднего до крайнего правого — с 1 до 15 минут.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>