



Технические характеристики на готовые наборы, версия 2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>

Готовые наборы 2-ая версия

Готовые наборы состоят из нескольких элементов nooLite, которые уже "привязаны" между собой. Сразу после подключения они решают задачи беспроводного управления освещением и электроприборами.

Для установки подключите силовые блоки к светильникам (электроприборам) и приклейте пульты в нужные места.

Серия изделий nooLite предназначена для дистанционного радиуправления освещением.

Набор состоит из пульта-радиопередатчика и радиуправляемого выключателя (радиодиммера).

Пульты передают по радио команды по включению, выключению и, если тип используемой нагрузки это позволяет, регулировке яркости.

Функции:

- дистанционное включение/выключение;
- регулировка яркости
- запоминание яркости
- запоминание состояния при пропадании сети 220 В
- запоминание сценариев

Достоинства:

- Толщина пульта всего 11 мм, что позволяет упростить монтаж.
- Питание пульта от одного элемента CR 2032 в течение как минимум года (подробнее).
- Дальность действия до 50 м (зависит от среды прохождения сигнала).
- Плавное включение (щадящий режим работы).
- Возможность участия в 37 световых сценариях.

Цветовая гамма: белый, бежевый

Набор №1-2

Данный набор состоит из **пульта-радиопередатчика PU212-1** и радиуправляемого **выключателя SN111-200**, привязанных друг к другу.

Технические характеристики:

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	40–200 Вт
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Тип источника питания	CR 2032, 3 В
Время работы батареи	≥ 1 год
Дальность действия пульта (зависит от среды прохождения сигнала)	До 50 м
Рабочая частота	433,92 МГц

Набор №3-2

Данный набор состоит из пульта-радиопередатчика **PU212-1** и радиоуправляемого выключателя **ST111-200**, привязанных друг к другу.

Технические характеристики:

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	0–200 Вт
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Тип источника питания	CR 2032, 3 В
Время работы батареи	≥ 1 год
Дальность действия пульта (зависит от среды прохождения сигнала)	До 50 м
Рабочая частота	433,92 МГц

Набор №4-2

Данный набор состоит из пульта-радиопередатчика **PU212-1** и радиоуправляемого выключателя **SN111-300**, привязанных друг к другу.

Технические характеристики:

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	40–300 Вт
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Тип источника питания	CR 2032, 3 В
Время работы батареи	≥ 1 год
Дальность действия пульта (зависит от среды прохождения сигнала)	До 50 м
Рабочая частота	433,92 МГц

Набор №5-2

Данный набор состоит из пульта-радиопередатчика **PU212-1** и радиоуправляемого выключателя **SL111-300**, привязанных друг к другу.

Технические характеристики:

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	0–300 Вт
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Тип источника питания	CR 2032, 3 В
Время работы батареи	≥ 1 год
Дальность действия пульта (зависит от среды прохождения сигнала)	До 50 м
Рабочая частота	433,92 МГц

Набор №6-2

Данный набор состоит из **пульта-радиопередатчика PU212-1** и радиоуправляемого выключателя **ST111-300**, привязанных друг к другу.

Технические характеристики:

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	0–300 Вт
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Тип источника питания	CR 2032, 3 В
Время работы батареи	≥ 1 год
Дальность действия пульта (зависит от среды прохождения сигнала)	до 50 м
Рабочая частота	433,92 МГц

Набор №9-2

Данный набор состоит из **пульта-радиопередатчика PU112-1** и **светодиодного контроллера SD111-180**, привязанных друг к другу.

Радиоуправляемый светодиодный RGB контроллер (силовой блок) поoLite SD111-180 предназначен для управления RGB светодиодной лентой на 12 В.

Функции:

- включение/выключение и регулировка яркости ленты;
- выбор цвета;
- выполнять плавный перебор цвета.

Технические характеристики светодиодного контроллера SD111-180:

Напряжение питания	12 В ± 20 %
Максимальная нагрузка на канал	5А (60Вт)
Суммарная максимальная нагрузка	15А (180 Вт)
Количество стандартных цветов	10
Количество цветов при установке с пульта PU112	1531
Количество цветов при установке с адаптера для ПК PC11xx	16,7 млн.
Количество ячеек памяти для привязки пультов	16
Количество сценариев, в которых может участвовать блок	16
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Максимальная дальность на открытом пространстве	50 м
Габаритные размеры	90x49x15 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>